



**ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ  
ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЗВУКОВЫЕ  
ИО329-4 «СТЕКЛО-3»,  
ИО329-11 «СТЕКЛО-3А»,  
ИО329-13 «СТЕКЛО-3М»**

**Этикетка**  
ЯЛКГ.425132.004 ЭТ

## 1. Общие сведения об изделии

1.1 Извещатели охранные поверхностные звуковые «Стекло-3», «Стекло-3А» и «Стекло-3М» (в дальнейшем – извещатель) предназначены для обнаружения разрушения листовых стекол:

- обычного марок М<sub>4</sub>–М<sub>8</sub> по ГОСТ Р 54170-2010 толщиной от 2,5 до 8 мм;

- закаленного по ГОСТ Р 54162-2010 толщиной от 3 до 6 мм;
- армированного по ГОСТ 7481-78 толщиной 5,5 и 6 мм;
- узорчатого по ГОСТ 5533-86 толщиной от 3,5 до 7 мм;
- ударостойкого стекла, соответствующего классам защиты Р1А, Р2А, или Р3А по ГОСТ Р 54171-2010, толщиной от 4 до 8 мм (покрытого защитной полимерной пленкой или трёхслойного типа «триплекс»);

- стеклопакетов однокамерных и двухкамерных (СПО и СПД) по ГОСТ Р 54175-2010;

- стеклянных пустотелых блоков по ГОСТ 9272-81 (в дальнейшем – стеклоблоки).

1.2 Извещатели «Стекло-3» и «Стекло-3М» выдают извещения о тревоге на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) или прибор приемно-контрольный (ППК) размыканием контактов исполнительного реле, извещение о вскрытии корпуса – размыканием контактов микропереключателя. Максимальный коммутируемый ток – 30 мА, при напряжении не более 72 В.

Извещатель «Стекло-3А» работает в составе прибора приемно-контрольного охранно-пожарного ППКОП «Ладога-А» БФЮК.425513.001 ТУ и выдает извещения о своем состоянии по адресному шлейфу сигнализации (в дальнейшем – АШС) на модуль адресного шлейфа «Ладога МАШ» (в дальнейшем – МАШ).

1.3 Электропитание извещателей «Стекло-3» и «Стекло-3М» осуществляется от источника постоянного тока номинальным напряжением 12 В при напряжении пульсаций не более 5 % (класс VR3 по ГОСТ Р 51179-98).

Электропитание извещателя «Стекло-3А» осуществляется от АШС.

1.4 В извещателе предусмотрены:

- возможность регулировки чувствительности;
- выбор алгоритма работы в зависимости от вида охраняемых стекол и принятой тактики охраны на объекте (для извещателей «Стекло-3» и «Стекло-3М»);

- световая индикация состояния извещателя и помеховой обстановки внутри охраняемого помещения с возможностью отключения индикации;

- защита от несанкционированного вскрытия корпуса;
- выбор режима тестирования;
- световая индикация «Память неисправности» (для извещателей «Стекло-3» и «Стекло-3М»);

- формирование адресных извещений (для извещателя «Стекло-3А»).

1.5 Вид климатического исполнения извещателя УХЛ4 по ГОСТ 15150-69, но в диапазоне рабочих температур от -20 до +45 °С.

1.6 Извещатель рассчитан для непрерывной круглосуточной работы.

1.7 Извещатель относится к изделиям конкретного назначения, вида I, непрерывного длительного применения, невосстанавливаемым, стареющим, неремонтируемым, обслуживаемым, контролируемым перед применением по ГОСТ 27.003-90.

1.8 По количеству зон обнаружения извещатель относится к однозонным извещателям.

## 2. Основные технические данные и характеристики

2.1 Максимальная рабочая дальность действия извещателя – не менее 6 м. Для извещателей «Стекло-3» и «Стекло-3М», при площади охраняемых стекол более 1 м<sup>2</sup>, максимальная рабочая дальность – не менее 9 м.

2.2 Минимальная охраняемая площадью стекла – 0,1 м<sup>2</sup>, лицевой поверхности стеклоблока – 0,05 м<sup>2</sup>, при разнице длин сторон не более 20%.

2.3 Количество рабочих частот извещателя – две.

2.4 Чувствительность извещателя на рабочих частотах:

- на первой рабочей частоте – (80±3) дБ, на второй – (90±3) дБ, при длительности сигнала не менее 250 мс (в режиме обнаружения разрушения стекла с выпадением осколков, предусмотренном в извещателях «Стекло-3» и «Стекло-3М»);

- на первой рабочей частоте – (80±3) дБ, на второй – (90±3) дБ, при длительности сигнала не менее 20 мс

(в универсальном режиме обнаружения).

2.5 Извещатели обеспечивают возможность дискретной регулировки чувствительности на первой рабочей частоте до уровня не менее 100 дБ.

**Примечание** – Регулировка чувствительности извещателя предназначена для установки его рабочей дальности действия в соответствии с расстоянием от самой удаленной точки охраняемой конструкции до извещателя. Если это расстояние составляет менее 3 м, то рекомендуется использовать минимальную чувствительность, если от 3 до 6 м – максимальную.

2.6 Время технической готовности к работе:

- а) не более 10 с для извещателей «Стекло-3» и «Стекло-3М»;
- б) не более 30 с для извещателя «Стекло-3А».

2.7 Потребляемый ток в дежурном режиме:

- а) не более 22 мА для извещателей «Стекло-3» и «Стекло-3М»;
- б) не более 1,7 мА для извещателя «Стекло-3А».

2.8 Информативность извещателей «Стекло-3» и «Стекло-3М» не менее семи, а именно:

- извещение «Норма» (дежурный режим);
- извещение «Тревога»;
- извещение «Вскрытие»;
- индикация помехи на первой рабочей частоте;
- индикация помехи на второй рабочей частоте;
- индикация извещения «Память неисправности»;
- индикация режима «Настройка».

Информативность извещателя «Стекло-3А» не менее пяти, а именно:

- извещение «Норма» (дежурный режим);
- извещение «Тревога»;
- извещение «Вскрытие»;
- индикация помехи на второй рабочей частоте;
- индикация режима «Настройка».

2.8.1 Извещение «Норма» (дежурный режим):

а) формируется извещателями «Стекло-3» и «Стекло-3М» замкнутыми контактами исполнительного реле, при отсутствии разрушающих воздействий на охраняемое стекло;

б) выдается извещателем «Стекло-3А» на МАШ в соответствии с установленным адресом, при отсутствии разрушающих воздействий на охраняемое стекло.

2.8.2 Извещение «Тревога»:

а) формируется извещателями «Стекло-3» и «Стекло-3М» разомкнутыми контактами исполнительного реле и включенным состоянием индикатора красного цвета на время не менее 2 с при:

- 1) включении извещателя;
- 2) обнаружении разрушающих воздействий на охраняемое стекло;

3) снижении напряжения электропитания извещателя до (8±0,8) В.

б) выдается извещателем «Стекло-3А» на МАШ в соответствии с установленным адресом и отображается троекратными включениями индикатора красного цвета на время не менее 10 с при обнаружении разрушающих воздействий на охраняемое стекло, а также при включении извещателя.

2.8.3 Извещение «Вскрытие»:

а) формируется извещателями «Стекло-3» и «Стекло-3М» размыканием контактов микровыключателя при вскрытии его корпуса на величину, обеспечивающую доступ к печатной плате (индикация не предусмотрена);

б) выдается извещателем «Стекло-3А» на МАШ в соответствии с установленным адресом при вскрытии его корпуса.

2.8.4 Индикация помехи на первой рабочей частоте осуществляется включением индикатора желтого цвета в извещателях «Стекло-3» и «Стекло-3М».

2.8.5 Индикация помехи на второй рабочей частоте осуществляется:

- а) включением индикатора зеленого цвета в извещателях «Стекло-3» и «Стекло-3М»;
- б) двукратным коротким включением индикатора красного цвета в извещателе «Стекло-3А».

2.8.6 Индикация «Память неисправности» формируется извещателями «Стекло-3» и «Стекло-3М» замыканием контактов исполнительного реле и прерывистым свечением индикатора красного цвета на время не менее 20 мин после устранения неисправности источника электропитания.

2.8.7 Индикация режима «Настройка» осуществляется:

- а) непрерывным свечением индикатора зеленого цвета для извещателей «Стекло-3» и «Стекло-3М»;
- б) однократными кратковременными включениями индикатора красного цвета для извещателя «Стекло-3А».

**Примечание** – Извещатели «Стекло-3» и «Стекло-3М» переходят в режим «Настройка» после установки переключателя «б» в положение «ON», извещатель «Стекло-3А» – после установки переключателя «3» в положение «ON». Возврат извещателя в дежурный режим осуществляется автоматически по истечении 15 мин, или принудительно – установкой соответствующего переключателя в положение «OFF».

2.8.8 Для передачи извещений о состоянии, извещатель «Стекло-3А» обеспечивает установку своего адреса от 0 до 63 включительно.

2.9 Извещатель обладает помехозащищенностью (не выдает извещение «Тревога») при:

а) неразрушающем механическом ударе по стеклу (стеклоблоку) резиновым шаром массой 400 г диаметром 70 мм;

б) воздействии синусоидальных звуковых сигналов на рабочих частотах извещателя, создающих в месте его расположения уровень звукового давления:

- не более 70 дБ на первой рабочей частоте;
- не более 80 дБ на второй рабочей частоте.

в) воздействии акустического сигнала со спектральной характеристикой белого шума, создающего в месте расположения извещателя уровень звукового давления не более 70 дБ по ГОСТ Р 51186-2008.

2.10 Вероятность обнаружения извещателем разрушения стеклянного листа – не менее 0,9.

2.11 Конструкция извещателя обеспечивает степень защиты оболочки IP30 по ГОСТ 14254-96.

2.12 Габаритные размеры:

- не более 68х68х30 мм («Стекло-3»);
- не более 80х80х35 мм («Стекло-3А»);
- не более 80х47х29 мм («Стекло-3М»).

2.13 Масса:

- не более 0,05 кг («Стекло-3»);
- не более 0,1 кг («Стекло-3А»);
- не более 0,06 кг («Стекло-3М»).

2.14 Средняя наработка извещателя до отказа в режиме выдачи извещения «Норма» – не менее 60000 ч.

2.15 Средний срок службы извещателя – не менее 8 лет.

2.16 Извещатель устойчив (не выдает извещение «Тревога») при следующих внешних воздействиях:

- изменении питающих напряжений в диапазоне от 9 до 17 В для извещателей «Стекло-3» и «Стекло-3М»;

- воздействиях по ГОСТ Р 50009-2000: УК 2, УЭ 1, УИ 1 – 3-ей степени жесткости.

2.17 Извещатель сохраняет работоспособность:

а) в диапазоне питающих напряжений от 9 до 17 В для извещателей «Стекло-3» и «Стекло-3М»;

б) при температуре окружающего воздуха от -20 до +45 °С;

в) при относительной влажности окружающего воздуха до 90 % при температуре +25 °С;

г) после воздействия на него синусоидальной вибрации с ускорением 0,981 м/с<sup>2</sup> (0,1 g) в диапазоне частот 10-55 Гц;

д) после нанесения ударов молотком из алюминиевого сплава.

2.18 Извещатель в упаковке выдерживает при транспортировании:

а) транспортную тряску с ускорением 30 м/с<sup>2</sup> при частоте ударов от 10 до 120 в минуту или 15000 ударов;

б) температуру окружающего воздуха от -50 до +50 °С;

в) относительную влажность воздуха (95 ± 3) % при температуре +35 °С.

2.19 Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты 0 по ГОСТ МЭК 60335-1-2008.

2.20 Электрическая прочность изоляции цепей между клеммами питания и клеммами подключения шлейфов сигнализации с номинальным напряжением до 72 В удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 52931-2008 в нормальных климатических условиях.

2.21 Электрическое сопротивление изоляции между клеммами питания и клеммами подключения шлейфов сигнализации с номинальным напряжением до 72 В в соответствии с ГОСТ Р 52931-2008.

2.22 Конструктивное исполнение извещателя обеспечивает его пожарную безопасность по ГОСТ IEC 60065-2011 в аварийном режиме и при нарушении правил эксплуатации.

2.23 Индустриальные радиопомехи, создаваемые извещателем, соответствуют нормам ЭК 1, ЭИ 1 по ГОСТ Р 50009-2000 для технических средств, применяемых в жилых, коммерческих и производственных зонах с малым энергопотреблением.

### 3. Гарантии изготовителя

3.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий ЯЛКГ.425132.004 ТУ при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

3.2 Гарантийный срок хранения извещателя – 63 месяца с момента изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.

3.3 Извещатель, у которого во время гарантийного срока выявлены отказы в работе или неисправности, заменяются на исправные предприятием-изготовителем.

## 4. Комплектность

4.1 Комплект поставки извещателя указан в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Наименование и условное обозначение	Кол.в исполнении		
		З	ЗМ	ЗА
ЯЛКГ.425132.004	Извещатель охранный поверхностный звуковой ИО329-4 «Стекло-3»	1 шт.		
БФЮК.425132.004	Извещатель охранный поверхностный звуковой ИО329-11 «Стекло-3А»			1 шт.
БФЮК.425132.005	Извещатель охранный поверхностный звуковой ИО329-13 «Стекло-3М»		1 шт.	
ЯЛКГ.714231.003	Шар испытательный Шуруп 3-3х30.016 ГОСТ 1144-80	*	*	*
ЯЛКГ.425132.004 ЭТ	Извещатель охранный поверхностный звуковой «Стекло-3». Этикетка Извещатель охранный поверхностный звуковой «Стекло-3». Инструкция по установке и настройке	2 шт. 1 экз.	2 шт. 1 экз.	2 шт. 1 экз.
		1 экз.	1 экз.	**

\* – Поставляется по отдельному заказу  
\*\* – Руководство по эксплуатации ППКОП «Ладога-А» БФЮК.425152.001-01 РЭ поставляется в комплекте с ППКОП «Ладога-А»

## 5. Свидетельство об упаковке

5.1 Извещатель охранный поверхностный звуковой\*

номер партии \_\_\_\_\_

упакован на ЗАО «РИЭЛТА» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки \_\_\_\_\_  
(месяц, год)

Упаковывание произвел \_\_\_\_\_  
(подпись)

\* В зависимости от исполнения:

- ИО329-4 «Стекло-3»  
 ИО329-11 «Стекло-3А»  
 ИО329-13 «Стекло-3М»

## 6. Свидетельство о приемке

6.1 Извещатель охранный поверхностный звуковой\*

номер партии \_\_\_\_\_

соответствует техническим условиям ЯЛКГ.425132.004 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК \_\_\_\_\_  
(подпись)

Дата \_\_\_\_\_  
(месяц, год)

\* В зависимости от исполнения:

- ИО329-4 «Стекло-3»  
 ИО329-11 «Стекло-3А»  
 ИО329-13 «Стекло-3М»

## 7. Сведения о рекламациях

7.1 При отказе в работе или неисправности извещателя в период гарантийного срока потребителем составляется акт о необходимости замены извещателя предприятием-изготовителем.

Претензии без этикетки на извещатель предприятие-изготовитель не принимает.

Сделано в России

Изм.3 от 18.09.14  
№ Э00088

ЗАО «РИЭЛТА», www.rielta.ru,  
197101, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д.17, rielta@rielta.ru,  
тел./факс: (812) 233-0302, 703-1360,  
Тех.поддержка: тел.(812) 233-29-53, 703-13-57, support@rielta.ru.