

## Программирование пульта APOLLO JOY



1. Перед программированием произведите процедуру стирания памяти пульта.
2. Нажать и удерживать кнопку на пульте, которую необходимо запрограммировать.
3. Поднести мастер-пульт сверху и сзади к программируемому и нажать на нём рабочую кнопку, пока светодиод не начнёт быстро мигать.
4. При необходимости процедуру программирования повторить для других кнопок пульта.
5. Перезапись кнопки возможна только после стирания памяти пульта.  
Пульт для ворот универсальный аполло джой оптом и в розницу.

Для ввода в режим программирования необходимо:

1. Одновременно нажать и удерживать кнопки А и В в течении 3 секунд, светодиод быстро моргнет 3 раза.
2. Продолжая удерживать нажатой кнопку А отпустите кнопку В, затем снова нажмите и отпустите кнопку В три раза. Светодиод начнет моргать.
3. Отпустите кнопки.

Для записи кода с рабочего брелка:

4. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку, которую вы хотите запрограммировать на пульте Jolly.
  5. Поднесите рабочий пульт вплотную к задней крышке и нажмите и удерживайте нажатой рабочую кнопку. Светодиод на пульте Jolly должен замерцать.
- Для записи других кнопок повторите пункты 4 и 5.